ВВГнг(А)-LS 5х2,5 от ШСР 3й этаж юг, QF6.
Вводной выключатель автомат. 3-пол. (3Р) 16А С
ВА-201 DEKraft

QS

DEKraft S203

3х16А

A,B,C
N
PE

Аппарат отходящей линии	L1 QF1	L2 QF2	L3 QF3	L1 QF4	L2 QF5	L3 QF6	L1 QF7	L2 QF8	L3 QF9
	Дифф. автомат (АВДТ) 2-пол. (1Р+N) 16А С 30мА тип АС 6кА ПИФ-103 DEKraft C16 30 mA	Дифф. автомат (АВДТ) 2-пол. (1Р+N) 16А С 30мА тип АС 6кА ПИФ-103 DEKraft C16 30 mA	Дифф. автомат (АВДТ) 2-пол. (1Р+N) 16А С 30мА тип АС 6кА ПИФ-103 DEKraft C16 30 mA	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 16А С 6кА ВА-103 DEKraft C16	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 16А С 6кА ВА-103 DEKraft C16	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 10А С 6кА ВА-103 DEKraft C10	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 10А С 6кА ВА-103 DEKraft C10	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 16А С 6кА ВА-103 DEKraft C16	Выключатель автомат. 1-пол. (1Р) 16А С 6кА ВА-103 DEKraft C16
Марка и сечение проводника / Длина и способ прокладки кл.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 L = м.
Условное обозначение электроприемника									
Идентификатор группы									
Руст, кВт									
Iрас, А									
Наименование помещений									
Наименование потребителя	Блок розеток №1-2, к.№303	Блок розеток №3, к.№303	Блок розеток к.№303а	Кондиционер к.№303	Кондиционер к.№303а	Освещение к.№303	Освещение к.№303а	Резерв. Распред.кор. за подвесным потолком над боксом	Резерв. Распред.кор. за подвесным потолком над боксом

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
						Приложение №9. Однолинейная схема к.№303, 303а
						г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5
						Электроосвещение и силовое электрооборудование. — Стадия: ИД; Лист: 1; Листов: 1
						Однолинейная схема к.№303, 303а — АО "НИИЭТ"

формат А3